

Utilização dos Times

1. O *kiosk* deve estar inicialmente em uma tela aguardando conexão de um VH-109

Waiting for Connection

Please plug in your radio, once connected, wait approximately 30 seconds



2. Conecte a ponta que restou da etapa anterior, conectada a porta PoE, ligue a porta RIO do rádio
 - Ele deve ligar a partir deste momento

00000

VIVIDHOSTING

VIVID-HOSTING
2368

AUX2

RIO

12V
- +



3. Aguarde a conexão com o computador ser realizada
4. Uma caixa deve aparecer solicitando o número da equipe
 - Insira o número da equipe
 - Clique em *Program*

Currently configured for team 1156

Firmware version **VH-109_2.0.1-02062026** ([reflash](#))

Enter the team number to program this radio for

Team Number

Numeric only

Program

5. Aguarde a configuração do rádio ficar pronta.

Radio Status

Correctly configured for team 1156

✓ Team

1156

✓ Status

ACTIVE

Version

VH-109_2.0.1-02062026

✓ WPA Key

2.4GHz Connectivity is PROHIBITED

Set DIP Switch #3 to the OFF position.

2.4 GHz wireless connectivity is strictly prohibited in the Pits and Practice fields at this event.

6. Desconecte o cabo da porta RIO do rádio.
7. Depois de um tempo após processo ser concluído o *kiosk* deve voltar a tela inicial.
8. Repita o processo para as equipes restantes.

Parabéns, os rádios VH-109 das equipes foram configurados com sucesso!

Revisão #2

Criado 13 abril 2026 14:37:37 por Enzo

Atualizado 13 abril 2026 16:12:43 por Enzo